

Instrukcja obsługi

Zasilacz urządzeń do kontroli dostępu **SecureEntry-PS10-3A**

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Cechy:.....	4
Wskazówki	5
Schemat połączeń	6

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Rodzaj urządzenia:** zasilacz do zasilania urządzeń kontroli dostępu
- **Prąd wejściowe:** AC100–240V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50~60Hz
- **Napięcie wyjściowe:** DC12V
- **Prąd wyjściowy:** 3A
- **Zakres dostrajania prądu wyjściowego:** $\pm 10\% \sim \pm 15\%$
- **Stabilność ładowania:** 1% wartości typowej
- **Stabilność wyjścia:** 0,5% wartości typowej
- **Wartość szczytowa:** 100mVp-p wartości typowej
- **Czas podtrzymania:** typowa wartość przy pełnym obciążeniu wynosi 200 ms
- **Temperatura pracy:** $-20^{\circ}\text{C} - 65^{\circ}\text{C}$
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem:** wszystkie zaciski wyjściowe są zabezpieczone przed zwarcie
- **Opóźnienie blokady elektrycznej:** 0–10 s
- **Wymiary urządzenia:** 13 x 7,5 x 5 cm
- **Wymiary opakowania:** 13,6 x 8,5 x 6,3 cm
- **Waga urządzenia:** 300 g
- **Waga z opakowaniem:** 400 g

Zawartość zestawu:

- Zasilacz do zasilania urządzeń kontroli dostępu
- Instrukcja obsługi

Cechy:

- Możliwość podłączenia różnego rodzaju urządzeń zewnętrznych, jak zamki elektroniczne, elektromagnetyczne, rejestratory czasu pracy, zewnętrzne czytniki RFID itp.
- Współpraca z urządzeniami o napięciu DC12V
- Możliwość regulacji czasu otwarcia drzwi

Wskazówki

1. Ten produkt jest urządzeniem zasilanym z sieci i surowo zabrania się jego obsługi i instalacji przez osoby niebędące elektrykami.
2. Podczas instalacji bezprzewodowego modułu zdalnego sterowania i innych obwodów, główne zasilanie musi być odłączone, a praca pod napięciem jest zabroniona.
3. Produkt może ładować elektryczny zamek sterujący + czytnik kart dostępu + moduł zdalnego sterowania + zewnętrzny przełącznik drzwiowy.
Może również normalnie obsługiwać podwójny zamek magnetyczny.

Urządzenie jest zaawansowanym zasilaczem zaprojektowanym specjalnie dla systemu kontroli dostępu. Jeden zasilacz może całkowicie obsługiwać aplikację zasilania sterującego jednymi drzwiami.

Schemat połączeń

