

1 Terminal mobilny z Androidem 10.0 AndroSavvy-200



Terminal mobilny AndroSavvy-200 to sprzęt o zaawansowanych i profesjonalnych funkcjach, cechujący się kompaktowym kształtem i lekkością, co wpływa na komfort użytkowania. Urządzenie oferuje system Android 10.0, dzięki czemu charakteryzuje się prostotą użytkowania.

Terminal mobilny z Androidem 10.0 AndroSavvy-200

Model	AndroSavvy-200	Rozszerzenie gniazda	1 x Nano SIM, MicroSD, obsługa SDHC do 128GB"
System operacyjny	Android 10.0 (z możliwością aktualizacji do Android 14.0)	Komunikacja z komputerem	USB 2.0 OTG : Typ-C ; Wspiera słuchawki z wejściem typu C
Procesor	MTK6761 quad core 2GHz	Czujniki	Bliskość, światło, grawitacja, akcelerometr 3D
Pamięć	4+64GB	LED	Ładowanie, skanowanie i stany systemu
Wyświetlacz	5 cali IPS 16:9, 1280*720	Pojemność baterii	Wyjmowana bateria 3900mAh, (opcja Backup 680mAh)
Rodzaj wyświetlacza	5-punktowy pojemnościowy ekran dotykowy GFF, Gorilla Glass 3	Czas ładowania	3 godziny
Aparat	auto focus 8 Mega z lampą błyskową LED	Czas pracy	12 godzin
Klawiatura i klawisze	Klawiatura dotykowa + 3 boczne klawisze funkcyjne	WLAN	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5G)
Głośnik	Minimum 90db przy 10cm-1KHz	WPAN	BT 4.2/BLE
Mikrofon	Mikrofon z redukcją szumów	GPS	GPS/A-GPS, GLONASS, Beidou
Interfejs	USB typu C	NFC	(opcja) 13.56MHz NFC
Wymiary urządzenia	16,5 × 7,8 × 2,3 cm	Temperatura pracy	-20°C ~ +50°C
Waga urządzenia	287g	Temperatura przechowywania	-30°C ~ +70°C
Kolor	Czarny	Wilgotność pracy	5% ~ 95%
Klasa szczelności	IP65, MIL-STD 810G	Cykl życia klawiatury	300 tysięcy kliknięć
ESD	±8kV wyładowanie stykowe, ±15kV wyładowanie powietrzne	Silnik skanujący	Honeywell 5703
Bezprzewodowa pamięć	TDD-LTE (B38/B39/B40/B41), FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20), WCDMA (B1/B2/B5/B8), GSM (B2/B3/B5/B8)	Odporność na upadki	wielokrotne upadki na beton z wys. 1,5 m we wzmocnionym ochroniaczu zgodnie z wymogami normy MIL STD 810 G"
Odczytywane kody 1D	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, itp.	Odczytywane kody 2D	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), i tp.

