

1

Liczarka banknotów z detekcją FiscalFlow-2010



Liczarka FiscalFlow-2010 to zaawansowane urządzenie do liczenia i weryfikacji banknotów, wyposażone w funkcje detekcji fałszywych pieniędzy oraz obsługujące różne tryby pracy. Dzięki intuicyjnemu panelowi sterowania, kompaktowej konstrukcji i regulowanej prędkości liczenia jest niezawodnym wsparciem dla firm o różnorodnych potrzebach.

Liczarka banknotów z detekcją FiscalFlow-2010

Model	FiscalFlow-2010	Wyświetlacz liczby banknotów	4 cyfry
Kolor	czarny, srebrny	Pobór mocy	≤80W
Prędkość liczenia	1000 banknotów/min	Zasilanie	AC220V ±10% 50Hz
Pojemność podajnika	300 banknotów	Temperatura pracy	0-40°C
Pojemność stosu	200 banknotów	Wilgotność pracy	25-80%
Rozmiar liczalnych banknotów	50 × 110 mm - 90 × 180 mm	Wymiary	30 × 27 × 18 cm
Grubość liczalnych banknotów	0.075 mm - 0.15 mm	Wymiary opakowania	35,5 x 24 x 30 cm
Wykrywanie fałszywych banknotów	magnetyczne, ultrafioletowe, metalowy pasek	Waga	5,25 kg
Wykrywanie błędów	wykrywanie podwójnych banknotów, połowicznych banknotów, ciągu banknotów	Waga opakowania	6,5 kg
Funkcje	automatyczny start, zatrzymanie i czyszczenie, funkcja partii, dodawania i samokontroli, zmianę koloru wyświetlacza LCD na czerwony po wykryciu fałszywego banknotu, odpowiednie dla większości walut na świecie		

