

QR-Scanner mit Ständer, WIFI, Bluetooth HD3300A



Der Scanner HD3300A ist für das schnelle Scannen von **QR-Codes und Barcodes** konzipiert. Die Codes werden **automatisch gelesen**, und der **mitgelieferte Ständer** ermöglicht eine nahezu freihändige Bedienung. Das Lesegerät bietet **zwei Arten der drahtlosen Kommunikation: 2,4 GHz und Bluetooth**. Gescannte Codes **können im internen Speicher gespeichert werden**.

QR-Scanner mit Ständer, WIFI, Bluetooth HD3300A

Modell	HD3300A	Abmessungen des Empfängers	2 x 1,5 x 0,5 cm
Lichtquelle	650 nm +/- 10 nm LED	Abmessungen des Ständers	19 x 7,5 x 17 cm
Scanmethode	automatisch / manuell	Verpackungsabmessungen	18,5 x 14,5 x 10 cm
Scanbestätigung	Licht- und Tonsignal	Gerätegewicht	165 g
Batteriekapazität	1800mAh	Gewicht inklusive Verpackung	420 g
Drahtlose Kommunikation	Bluetooth 5.0, 2,4-GHz-Funkkommunikation	Betriebstemperatur	0°C - 40°C
Schnittstelle	USB, Virtual COM	Lagertemperatur	-40°C - 60°C
Kabellänge	100 cm	Betriebsfeuchtigkeit	5 - 95%
Geräteabmessungen	16 x 6,5 x 9 cm	Lagerfeuchtigkeit	5 - 95%
1D-Codes gelesen	CodaBar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), GS1 DataBar, HongKong 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN, Codablock F, microPDF, GS1 Composite		
2D-Codes gelesen	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, DataMatrix, Maxicode		

