1

Drahtloser Barcode-Leser HD3900

Der HD3900 ist ein multifunktionaler CMOS-Reader zum Lesen *von QR-Codes,* Aztec- und anderen Codes, sowohl gedruckt als auch auf Bildschirmen. Mögliche Anwendungen sind Geschäfte, Märkte, Büros, Lagerhallen.

Der kabellose und freie Betrieb wird durch die Funkkommunikation gewährleistet, die über einen USB-Mikroempfänger erfolgt, der mit dem Gerät verbunden ist.

HDWR
Hardware for business

2

Drahtloser Barcode-Leser HD3900

Modell	HD3900	**Kompatibel mit dem Betriebssystem**	Linux, Android, Windows 10/11, MacOS
Matrix	640*480 CMOS	**Abmessungen des Geräts**	16,5 x 8,6 x 6,6 cm
Scan-Methode	Manuell/Automatisch	**Dimension**	18,5x 11 x8,3cm
Bestätigung des Scans	Ton- und Lichtsignal	**Gewicht des Gerätes**	173g
Scan-Winkel	Drehung ±360°, horizontal ±60°, ±70° Neigung	**Gewicht des Geräts in der Verpackung**	312 Gramm
Speicherkapazität	Bis zu 120 Tausend gescannte Codes werden gespeichert	**Betriebstemperatur**	10 bis 45 °C
Arbeitszeit; Y auf eins Aufladung	15 Stunden	**Temperatur Läden**	-20 bis 40°C
Zeit zum vollständigen Aufladen	4 Stunden	**Abmessungen des Geräts**	375 mm (B) x 268 mm (T) x 525 mm (H)
Arbeitsvolumen	55 dB	**Luftfeuchtigkeit bei Betrieb**	5 bis 95 %
Schnittstelle	USB	**Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung**	5 bis 95 %
Lesbare 1D-Codes	Fluggesellschaft 2 von 5, Coda-Bar, Codablock A, Code 128, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, EAN/UPC, EAN-8, EAN-13, Vollständiger ASCII-Code 39, GS 1 DataBar Expanded, GS 1 Data Bar Limited, GS 1 DataBarOmnidirectional, Hong Kong 2 von 5 (China Post), Interleaved 2 von 5, RSS-14, RSS-LIMITED, RSS-EXPANDED, Straight 2 von 5 Industrial, Telepen, T rioptischer Code, UPC-A, UPC-E, MSI, Pharmacode, Matrix 2 von 5, Codablock F		
Gelesene Codes 2D	Data Matrix Code, HANXIN, Maxicode, MicroPDF417, QR Code, Aztec Code, Composite, DOT CODE		