

1 Zutrittskontroller SecureEntry-AC900LF



SecureEntry-AC900LF ist ein eigenständiger Zutrittskontroller.

Er bietet die Authentifizierung per RFID-Karte und individuellem Passwort.

Ausgestattet mit einer Wiegand-26-Schnittstelle, ermöglicht er die Verbindung mit externen Geräten. Das Gerät arbeitet mit 12V Gleichspannung und einer Frequenz von 125 kHz.

2 Zutrittskontroller SecureEntry-AC900LF

Modell	SecureEntry-AC900LF	Betriebsspannung	DC 12V $\pm$ 12%
Typ des Geräts	Standalone-Zugangskontrolleur	Betriebsstrom	1,2A
Leseabstand	5- 15 cm	Verriegelungsrelais	DC 12V/3A
Art der Verifizierung	RFID-Karte, Passwort	Betriebstemperatur	0°C ~ 45°C
Betriebsfrequenz	125 kHz	Feuchtigkeit im Betrieb	40% - 90%
Maximale Anzahl von Mitarbeitern in der Basis	1000	Abmessungen des Produkts	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Tastatur und Tasten	berühren	Abmessungen der Verpackung	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Lesbare Chiptypen	EM	Gewicht des Produkts	200 g
Schnittstelle	Wiegand 26 Ausgang	Gewicht mit Verpackung	400 g

