

## Stromversorgung für die Zutrittskontrolle SecureEntry-PS30-5A



**SecureEntry-PS30-5A ist ein leistungsstarkes und sicheres Netzteil für Zutrittskontrollgeräte.** Es liefert einen **Ausgangsstrom von 5 A** und ist **für Geräte mit 12 V** Gleichstrom geeignet. Es kann problemlos an elektrische Türschlösser, RFID-Lesegeräte, Zeiterfassungsgeräte oder auch an komplette Zutrittskontrollsysteme angeschlossen werden.

# Stromversorgung für Zugangskontrolle

## SecureEntry-PS30-5A

<b>Modell</b>	SecureEntry-PS30-5A	<b>Haltezeit</b>	Der typische Wert bei Volllast beträgt 200 ms
<b>Gerätetyp</b>	Stromversorgung für Zutrittskontrollgeräte	<b>Spitzenwert</b>	100 mVss-p typischer Wert
<b>Eingangsstrom</b>	AC100-240V	<b>Überlastschutz</b>	Alle Ausgangsklemmen sind kurzschlussgeschützt.
<b>Eingangsfrequenz</b>	50~60Hz	<b>Verzögerung der elektrischen Verriegelung</b>	0-10 s
<b>Ausgangsspannung</b>	DC12V	<b>Abmessungen des Geräts</b>	13 x 7,5 x 5 cm
<b>Ausgangsstrom</b>	5A	<b>Verpackungsabmessungen</b>	13,6 x 8,5 x 6,3 cm
<b>Abstimmbereich des Ausgangsstroms</b>	+/- 10% ~ +/- 15%	<b>Gewicht des Geräts</b>	300 g
<b>Ladestabilität</b>	1 % des typischen Wertes	<b>Gewicht inklusive Verpackung</b>	400 g
<b>Ausgangsstabilität</b>	0.5% of typical value	<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C - 65°C

