

# Manual

---

## Cititor de coduri de bare cu suport **HD10C**

## Cuprins

Specificație.....	3
Setul include:.....	4
Caracteristici:.....	4
Fabrică.....	5
Moduri de scanare a codului.....	5
Setări bip.....	5
Setarea caracterelor finale.....	5
Setările cazului.....	6
Citirea codurilor inversate (pe fundal negru).....	6
Adăugarea unui prefix și a unui sufix.....	6
Ascunderea caracterelor codului de bare.....	7
Tabel de caractere.....	8

## Specificație

- **Sursă de lumină:** LED 620nm
- **Tip senzor:** CMOS
- **Metoda de scanare:** manuală (pe buton) / automată (după apropierea codului)
- **Confirmare scanare:** semnal luminos și sonor
- **Rata de citire:** 200 ori/secundă
- **Interfață:** USB
- **Lungime cablu:** 140 cm
- **Protecție la intrare:** IP54
- **Dimensiunile dispozitivului:** 16 x 9,5 x 6,5 cm
- **Dimensiuni stand:** 24 x 12 x 12 cm
- **Dimensiunile pachetului:** 18,5 x 12 x 8,5 cm
- **Greutatea dispozitivului:** 300 g
- **Greutate cu ambalaj:** 370 g
- **Temperatura de operare:** - 20 – 50°C
- **Temperatura de depozitare:** -40 – 60°C
- **Coduri 1D lizibile:** EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, COD 128, COD 39, COD 93, COD 11, CHINEZĂ 2 din 5, CODABAR, MSI, Intercalat 2 din 5 (ITF), altele unidimensionale

## Setul include:

- Cititor de coduri de bare
- Suport cititor auto-asamblare
- Cablu de comunicare USB încorporat
- Manual

## Caracteristici:

- Cititor cu fir pentru scanarea codurilor de bare standard
- Abilitatea de a scana codurile afișate pe ecranele LCD și LED / OLED, precum și pe afișajele dispozitivelor mobile
- Scanarea codurilor de bare în modul automat
- Orice caracter înainte sau după cod poate fi programat

## Fabrică



Restabiliți setările implicite

### Moduri de scanare a codului



Modul manual



Modul automat

### Setări bip



Sunet activat (implicit)



Sunet oprit

### Setarea caracterelor finale



CR



Nici un semn



TAB



LF+CR

## Setările cazului




Majuscule și minuscule



Nici o conversie de caz



Numai majuscule



Numai litere mici

## Citirea codurilor inversate (pe fundal negru)



Activat




Dezactivat (implicit)

## Adăugarea unui prefix și a unui sufix



Adăugarea unui prefix



Adăugarea unui sufix



Anulați prefixul



Anulează sufixul



Salvați setările

Pentru a seta un prefix sau un sufix, scanați mai întâi codul "Adăugați prefix" sau "Adăugați sufix", apoi scanați caracterul corespunzător din tabelul de la sfârșitul acestui manual și citiți în final codul "Salvați setările".

## Ascunderea caracterelor codului de bare



Ascunderea personajelor  
principale










































Ascunderea caracterelor finale







Pentru a ascunde caracterele individuale din codul de bare, scanați mai întâi codul "Ascundeți caracterele inițiale" sau "Ascundeți caracterele finale" și apoi utilizați scannerul pentru a citi codul de la sfârșitul acestui manual, corespunzător numărului de cifre care trebuie ascunse.

























**De exemplu,** dacă doriți să ascundeți primele două caractere ale unui cod de bare, scanați mai întâi codul "Ascundeți caracterele inițiale", apoi scanați codurile "0" și "2" din tabel.


# Tabel de caractere










		
SOH	STX	ETX
		
EOT	ENQ	ACK
		
BEL	Backspace	TAB
		
LF	VT	FF
		
CR	DEC1	SI
		
DLE	DC1	DC2
		
DC3	DC4	NAK

























 FIU	 ETB	 PUTEA
 EM	 SUB	 ESC
 FS	 GS	 RS
 S.U.A.	 SPAȚIU	 !
 "	 #	 \$
 %	 &	 .







 (	 )	 *
 +	 ,	 -
















 .	 /	 0
 1	 2	 3
 4	 5	 6
 7	 8	 9
 :	 ;	 <
 =	 >	 ?
 @	 Un	 B
 C	 D	 E


















		
F	G	H
		
Și	J	K
		
L	M	N

		
Despre	P	Q
		
R	S	T
		
La	V	În

 X	 Y	 Cu
 [	 \	 ]
 ^	 -	 .
 un	 b	 c
 d	 e	 f
 g	 h	 și
 j	 k	 l
 m	 n	 despre

 p	 q	 R
 s	 t	 la

 v	 în	 x
 y	 cu	 {
 	 }	 ~
 Șterge	 F1	 F2
 F3	 F4	 F5

		
F6	F7	F8
		
F9	F10	F11
		
F12	INSERT(insert)	DOMICILIU
		
Page Up	Șterge	CAPĂT
		
Pagină în jos	Săgeată dreapta	Săgeată stânga
		
Săgeata de jos	Săgeată de sus	