

1 Bezprzewodowy czytnik kodów 1D z Bluetooth HD77



HD77 to wygodny i lekki czytnik kodów jednowymiarowych cechujący się ergonomicznym kształtem, zapewniającym komfort codziennego użytkowania. Wykonany został z wysokiej jakości materiałów i posiada solidną obudowę. Skaner oferuje szybki odczyt wiodących kodów 1D, wbudowaną pamięć z zapisem odczytanych kodów oraz spory zasięg działania bezprzewodowego.

2 Bezprzewodowy czytnik kodów 1D z Bluetooth HD77

Model	HD77	Współczynnik błędu	1/20 milionów
Źródło światła	650 -/+ 20 nm	Czas pracy	3 - 10 dni
Typ skanera	1D, laser	Prędkość skanowania	300 skanów na sekundę
Metoda skanowania	ręcznie	Żywotność przycisku	8 000 000 razy
Typ skanowania	dwukierunkowe	Żywotność lasera	12000 godzin
Potwierdzenie skanowania	Sygnal świetlny i dźwiękowy	Odporność na upadki	do 2 m
Pamięć wewnętrzna	100 000 kodów	Ładowanie	poprzez kabel USB
Stopień ochrony	IP54	Bezprzewodowy zasięg	Bluetooth do 50 m, radiowo do 100 m
Interfejs	USB	Zasilanie ładowania	5V-400mA
Komunikacja	Bluetooth, radio	Wireless range radio	100 m
Częstotliwość radiowa	2.4 GHz	Prąd roboczy	3.5Vx40mA
Szerokość skanowania	30 cm	Prąd czuwania	18A-5mA
Kontrast wydruku	min 25%		
Odczytywane kody 1D	UPC, EAN, Code128, Code39, Code39Full ASCII, Coda bar, industrial/interleaved 2 of 5 Code93, MSI, Code11, ISBN, ISSN, China post, GS1 Databar, Code32		

