Benutzerhandbuch

Haken-Skala

wagPRO-H2000

Inhaltsverzeichnis

Spezifikation: 3
Inhalt des Kits: 4
Funktionen: 4
Beschreibung der Skalentasten: 4
Beschreibung der Fernbedienungstasten: 5
Notizen: 5

Spezifikation:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Material:** Stahl
- **Maximale Nennlast:** 2000 kg
- **Maximal zulässige Last:** 100% der Nennlast
- **Maximale Sicherheitslast:** 125 % der Nennlast
- **Genauigkeit:** 500 g
- **Anzeige:** digitales LCD
- **Zusätzliche Funktionen:** Bildschirmpause, Skalentara, Gerätetausch, Anzeige für schwache Batterie, Überlastungsanzeige
- **Verfügbare Wägeeinheiten:** kg, lb, n
- **Kabellose Reichweite:** bis zu 20 Meter
- **Batterietyp:** Lithium-Ionen
- **Stromversorgung:** Netz, wiederaufladbar
- **Akkukapazität:** 2400 mAh
- **Betriebstemperatur:** - 10- 40°C
- **Arbeitsfeuchtigkeit:** bis zu 90 % bei 20 °C
- **Gerätemaße:** 39 x 16 x 10,5 cm
- **Verpackungsmaße:** 37.5 x 21.5 x 14.5 cm
- **Gewicht des Geräts:** 3,5 kg
- **Gewicht mit Verpackung:** 5 kg

Inhalt des Kits:

- Haken-Skala,
- Fernbedienung zur Steuerung der Waage,
- Stromversorgung
- Benutzerhandbuch.

Funktionen:

- **Verfügbare Einheiten:** kg, lb, n
- **Display:** digitales LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- **Stromversorgung:** Netz, wiederaufladbar
- **Zusätzliche Funktionen:** Bildschirmpause, Skalen-Tara, Einheitenwechsel, Anzeige für schwache Batterie, Überlastungsanzeige

Beschreibung der Skalentasten:

1. Erste Taste: Ein kurzer Druck schaltet das Gerät ein/aus.

2. Zweite Taste: Wenn sich ein Gewicht auf der Waage befindet, drücken Sie einmal kurz, um das Gewicht zu stoppen, und drücken Sie 3 Sekunden, um die Einheit kg/lb/n umzuschalten.

3. Dritte Taste: Nullstellungsfunktion der Waage (Nullstellungsfunktion von 3 % Gewicht und Nullstellungsfunktion von 3 % bis 100 % Gewicht).

Beschreibung der Fernbedienungstasten:

OFF-Taste - wird zum Ein- und Ausschalten der Waage verwendet.

KEEP-Taste - kurz gedrückt halten, um die Waage zu halten.

BROWNOUT-Taste - Taste für die Energiesparfunktion, kurz drücken, um die Helligkeit des Displays einzustellen.

ADD-Taste - wird verwendet, um die Wägedaten mehrmals zu addieren. Die Daten werden automatisch gelöscht, wenn sie ausgeschaltet sind.

ANFRAGE - kann verwendet werden, um die letzten 10 Wägedaten zu überprüfen. Die Daten werden nach dem Ausschalten automatisch gelöscht.

ZEROFIX-Taste - wird verwendet, um den Saldo auf Null zu setzen.

INSTALL-Taste - ein kurzer Druck schaltet die Einheit kg/lb/N um.

Notizen:

Bei der Konstruktion dieser Hebewaage wurde ein Sicherheitsfaktor berücksichtigt, aber achten Sie darauf, dass Sie das maximale Gewicht während des Gebrauchs nicht überschreiten.

1. Überprüfen Sie Ringe, Haken und andere Teile, Stifte und Bolzen regelmäßig alle drei Monate auf Lockerheit, Verformung, Risse und andere Phänomene. Wenn eine Anomalie festgestellt wird, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an unsere Serviceabteilung, um die Wartung und den Austausch von Teilen zu erhalten, um die Sicherheit zu gewährleisten.

2. Nach Gebrauch sollte der Haken senkrecht aufgehängt werden, da sonst der Sensor leicht beschädigt werden kann.

3. Der Zunder sollte fern von korrosiven Gasen gelagert werden.